

Пресс-инструмент для обжима фитингов

Пресс-инструменты Standard

ROMAX 3000 AC (Ромакс 3000 AC)

Электрогидравлический пресс с питанием от сети для обжима фитингов в зависимости от пресс-системы Ø до 110 мм с усилием 32 – 34 кН



Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ROMAX 3000 AC — быстрый, лёгкий, удобный, надёжный. Благодаря этим характеристикам идеально подходит для монтажа соединений с использованием фитингов на стройке.

- Благодаря сетевому кабелю подходит для длительного использования (длина кабеля 5 м).
- Быстрый процесс обжима продолжительностью всего ок. 5 секунд.
- Принудительный обжим по технологии CFT обеспечивает необходимое усилие обжима.
- Очень небольшой вес и пропорциональное распределение веса.
- Увеличенный интервал технического обслуживания 20.000 пресс-циклов благодаря высочайшему качеству.
- Расширенный диапазон рабочей температуры от -15 °C до 60 °C.
- Компактная конструкция в виде жезла позволяет работать даже в узких местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	460 x 120 x 90 мм
Вес:	ок. 3,8 кг (без пресс-клещей)
Усилие / ход поршня:	32 кН / 40 мм
Ном. размер:	Ø 12 – 110 мм
Интервал тех. обслуживания:	20.000 обжимов / 2 года
Крепление для пресс-клещей:	поворотное на 270°
Питание:	230 В / 50 – 60 Гц
Рабочая температура:	от -15 °C до 60 °C

СОВМЕСТИМЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ

Пресс-клещи:	ROTHENBERGER Standard, совместимые с многими другими производителями со стр. 118
Пресс-клещи для труб больших Ø:	ROTHENBERGER Standard, см. стр. 120

5

Предохранительный фиксатор

исключение случайного открывания, поскольку для открывания фиксатор необходимо сначала повернуть на 180°

Пропорциональное распределение веса

эргономика и удобство



Крепление клещей поворачивается на 270°

для лёгкой работы в труднодоступных местах

Совместимое крепление для пресс-клещей

Подходит для многих пресс-клещей

Постоянное качество обжима



Работа в труднодоступных местах



Длина кабеля 5 м

большой рабочий радиус

Набор Basic (№ 1000001001): пресс ROMAX 3000 AC, 230 В, чемодан ROCASE 6414, без пресс-клещей.

Наименование	№
Набор ROMAX 3000 AC Basic	1000001001

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Пресс-клещи со 117

Наименование	№
Чемодан ROCASE 6414 со вкладышем для ROMAX 3000 AC	1000001877